

## Załącznik nr 6 do OPZ - Opis konfiguracji oprogramowania.

1. Stanowisko nauczyciela:
  - Zainstalowane sterowniki i oprogramowanie dla urządzenia wielofunkcyjnego oraz tablicy interaktywnej.
2. Stanowisko ucznia (Terminal):
  - Połączenie sieciowe: konfiguracja DHCP.
  - Konfiguracja terminala z włączonym zabezpieczeniem przed wprowadzaniem zmian.
  - Tryb użytkownika i administratora.
  - Automatyczne logowanie do terminala użytkownikiem User w trybie Kiosk-Mode i automatyczne łączenie do Windows Multipoint Server kontami s1,s2,s3...sN.
  - Hostname zgłaszający się na serwerze Multipoint zgodny z nazwą użytkownika na danym terminalu.
  - Zmiana domyślnych haseł dla trybu administratora lokalnego oraz użytkownika User.
3. Wyposażenie serwerowe (Serwer sieciowy z oprogramowaniem):
  - Dysk twardy: RAID 1 (C: 1TB (systemowa), D:3TB)
  - Karty sieciowe: dwie karty w trybie failover, IP statyczne, wyłączenie opcji pozwalającej systemowi wyłączyć karty sieciowe w celu oszczędzania energii. Konfiguracja IP systemu oraz karty zarządzającej wg. adresacji Zamawiającego zależnej od lokalizacji instalacji.
  - Użytkownicy: utworzenie kont użytkowników w ilości zgodnej z ilością dostarczanych terminali i komputerów przenośnych zgodnie z przyjętym przez zamawiającego nazewnictwem rozmieszczone równomiernie wg zasady:
    - Serwer #1: Użytkownicy lokalni: s1,s3,s5...sN
    - Serwer #2: Użytkownicy lokalni: s2,s4,s6...sN
  - Poziom uprawnień w systemie: User; poziom uprawnień w Multipoint: Standardowy
  - Hasło: takie jak nazwa użytkownika
  - Atrybuty użytkowników lokalnych:
    - Pełna nazwa: Stanowisko 1,2,3,...N
    - Użytkownik nie może zmieniać hasła
    - Hasło nigdy nie wygasa
  - Konfiguracja Multipoint: włączone zabezpieczenie dysku przed zapisem, konfiguracja licencji Multipoint i ich prawidłowa rejestracja w Multipoint Menedżer.
  - Konfiguracja Windows: hostname zgodny z przyjętym przez zamawiającego nazewnictwem zależnym od lokalizacji instalacji, instalacja i aktywacja serwera licencji, aktywacja licencji CAL.
  - System operacyjny jak i rola Multipoint, serwer licencji nie mogą zgłaszać błędów lub ostrzeżeń o okresie prolongaty, wygaśnięcia, braku instalacji wymaganych komponentów lub ich aktywacji.
  - Instalacja sterowników i oprogramowania dostarczanego urządzenia wielofunkcyjnego.